



## GERADOR INVERTER 3000 VIGI3000

O Gerador Inverter VITO (VIGI3000) vem com um motor a combustão 4T a gasolina de 5.8 cv | 4.3 kW e uma autonomia de 5 horas. A sua tecnologia inverter, torna o gerador mais eficiente, mantendo a corrente elétrica que fornece estável e sem oscilações, sendo indicado para vários tipos utilizações, desde casa, jardim, campismo, caravanas, entre outros. Este equipamento é silencioso e dispõe de arranque elétrico, 2 tomadas AC de 230V, uma potência nominal de 3,2 kW e uma potência máxima de 3.5 kW. Além disso, vem equipado com luzes indicadores do aviso do nível do óleo e ainda de sobrecarga de corrente. Com um design compacto e portátil, o gerador inverter dispõe de uma pega em alumínio e duas rodas para um transporte seguro da máquina.

### Características principais

- > Indicado para:
  - > - Casa
  - > - Jardim
  - > - Campismo
  - > - Caravanas
- > Energia estável sem oscilações
- > Silencioso e mais eficiente no consumo
- > Leve e fácil de transportar
- > Arranque elétrico fácil e suave /rápido.



### Especificações

Autonomia	<b>5 h / 100% - 8.5 h / 50%</b>
Capacidade do depósito	<b>8,3 L</b>
Cilindrada	<b>212 cc</b>
Combustível	<b>Gasolina 95</b>
Corrente nominal - tomadas AC	<b>15,2 A</b>
Motor	<b>Combustão 4T</b>
Nível de potência sonora (LWA)	<b>95 dB</b>
Potência máxima - tomadas AC	<b>3.5 kW</b>
Potência nominal - tomadas AC	<b>3.2 kW</b>
Proteção Térmica para terminais DC	<b>8,3 A</b>
Tensão nominal - terminais DC	<b>12 V</b>
Velocidade de rotação em vazio	<b>3600 rpm</b>
Dimensões	<b>590 x 456 x 511 mm</b>
Peso do produto	<b>45 kg</b>
Fator de potência (cos Ø)	<b>1</b>
Potência máxima	<b>3.5 kVA</b>
Potência nominal	<b>5.8 cv / 4.3 kW</b>

### Conteúdo da Embalagem

- > Gerador Inverter VIGI3000
- > Funil para óleo
- > Cabo de saída DC
- > Ficha 16A
- > Conjunto de Chaves
- > Manual de instruções.