



ARRANCADOR DE BATERÍA MULTIFUNCIÓN 13000 MAH VIJS13000



Especificaciones

Capacidad de la batería	13000 mAh
Corriente inicial	300A
Corriente pico	800A
Dimensiones	175 x 89 x 36 mm
Input USB-C	5V - 3A
Output Puerto de cable Inteligente	12V
Output Puerto de Salida	15V - 10A
Output USB	5V - 2.4A
Output USB (Quick Charge)	5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A
Output USB-C	5V - 3A
Peso del producto	0.48 Kg
Temperatura de trabajo	-20 ~ 60 °C
Tiempo de carga	4h

Contenido del envase

x1 Arrancador de batería VIJS13000 x1 Cable USB para puerto USB tipo C x1 Cable USB tipo C para puerto USB tipo C x1 Cables inteligentes x1 Manual de instrucciones