

INVERTER AUTO 120 W

VIIA120

Inverter Auto com uma potência contínua de 120 W e uma potência de pico de 250 W, tem uma tensão de alimentação de 11 - 14 V, com saídas USB: 3x 2,1 A, com uma corrente de proteção (fusível) de 15 A, com possibilidade de conectar vários dispositivos, tem ainda uma temperatura de trabalho de 0 - 60ºC.

Características principais

- **Inverter auto com 3 saídas USB e 1 tomada AC.**
- **Possibilidade de conectar vários dispositivos.**
- **Potência contínua: 120 W.**
- **Potência de pico: 250 W.**
- **Tensão de alimentação: 11 - 14 V.**
- **Saídas USB: 3 x 2,1 A.**
- **Corrente de proteção (fusível): 15 A.**
- **Temperatura de trabalho: 0 - 60ºC.**

Especificações

Corrente de proteção (fusível)	**230 V - 50 Hz, 15 A**
Potência contínua	**120 W**
Potência de pico	**250 W**
Saídas	**USB: 3 x 2,1 A e 1 tomada AC**
Temperatura de trabalho	**0 - 60ºC**
Tensão de alimentação	**11 - 14 V**